


## ACCESOIRES


### DÉTECTEUR DE PRÉSENCE HYPERFRÉQUENCE ON/OFF 400W À INTÉGRER




#### POINTS FORTS :

- Détecteur de présence hyperfréquence à intégrer.
- Format extrêmement compact permettant une intégration facile.
- 3 réglages : zone de détection, durée de maintien et seuil de luminosité.


#### Fonctionnement du détecteur de présence



La lumière reste éteinte pendant la journée même lorsqu'un mouvement est détecté (le niveau de lux ambiant est supérieur au seuil de luminosité prédéfini).




Avec du mouvement et un niveau de lux ambiant insuffisant, la lumière est déclenchée par le détecteur.



S'il n'y a plus de mouvement, la lumière s'éteint automatiquement après le laps de temps de défini.

#### Schémas techniques



#### Référence

#### Code

#### Dimensions

**h x l x L  
(entraxe)  
(mm)**

#### Colisage

DP HF ON/OFF 400W - à intégrer

1760105

24,5 x 36 x 72

1

Détecteur de présence compact avec contrôle ON/OFF  
Puissance variable : max. 400 W (capacitif) max. 800 W (résistif)  
Puissance de veille : < 0,2 W  
Zone de détection : 25 / 50 / 75 / 100 %  
Durée de maintien : 5 s / 30 s / 1 min / 3 min / 5 min / 10 min / 20 min / 30 min  
Seuil de luminosité : 2 lux / 10 lux / 25 lux / 50 lux, désactivé  
Fréquence des micro-ondes : 5,8 GHz ± 75 mHz  
Puissance des micro-ondes : < 0,2 mW  
Plage de détection : max. Ø10 m à 3 m de hauteur  
Angle de détection : 30° - 150°  
Hauteur de montage : max. 5 m  
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +60 °C

ETSI EN301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ; Draft ETSI EN301 489-3 V2.3.0 (2022-07) ;  
ETSI EN300 440 V2.2.1 (2018-07) ; EN62479: 2010 ; EN50663:2017 ;  
EN IEC61058-1:2018 ; EN61058-1-2:2016 ; EN IEC55015:2019+A11:2020 ;  
EN IEC61000-3-2:2019+A1:2021; EN61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 ;  
EN61547:2009

Compact motion sensor with ON/OFF control  
Switched power : max. 400 W (capacitive) max. 800 W (resistive)

Stand-by power : < 0,2 W

Detection area : 25 / 50 / 75 / 100 %

Hold time : 5 s / 30 s / 1 min / 3 min / 5 min / 10 min / 20 min / 30 min

Daylight threshold : 2 lux / 10 lux / 25 lux / 50 lux, disabled

Microwave frequency : 5,8 GHz ± 75 mHz

Microwave power : < 0,2 mW

Detection range : max. Ø10 m at 3 m high

Detection angle : 30° - 150°

Mounting height : max. 5 m

Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +60 °C


ETSI EN301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ; Draft ETSI EN301 489-3 V2.3.0 (2022-07) ;  
ETSI EN300 440 V2.2.1 (2018-07) ; EN62479: 2010 ; EN50663:2017 ;  
EN IEC61058-1:2018 ; EN61058-1-2:2016 ; EN IEC55015:2019+A11:2020 ;  
EN IEC61000-3-2:2019+A1:2021; EN61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 ;  
EN61547:2009

## ACCESOIRES

### DÉTECTEUR DE PRÉSENCE HYPERFRÉQUENCE ON/OFF 400W À INTÉGRER

#### INSTALLATION ET CÂBLAGE / INSTALLATION & WIRING

Pour connecter plusieurs boîtiers de commande standard avec un détecteur ON/OFF, le câblage doit être :  
To connect several standard control gears with one ON/OFF sensor, the wiring must be :



#### PARAMÈTRES / SETTINGS

##### Zone de détection / Detection area

La sensibilité peut être ajustée en sélectionnant la combinaison de DIP switches en fonction des besoins.

Sensitivity can be adjusted by selecting the combination of DIP switches as needed.

I - Champ de détection à 100 %

II - Champ de détection à 75 %

III - Champ de détection à 50 %

IV - Champ de détection à 25 %

	1	2	
I	●	●	100%
II	●	○	75%
III	○	●	50%
IV	○	○	25%

on  
●  
↑  
off  
○

##### Durée de maintien / Hold-time

La durée fait référence à la période pendant laquelle la lumière reste allumée à 100 % si aucun nouveau mouvement n'est détecté.

Duration refers to the period the light stays on at 100% if no new motion is detected.

	3	4	5	
I - 5 secondes	●	●	●	5 sec
II - 30 secondes	●	●	○	30 sec
III - 1 minute	●	○	●	1 min
IV - 3 minutes	●	○	○	3 min
V - 5 minutes	○	●	●	5 min
VI - 10 minutes	○	●	○	10 min
VII - 20 minutes	○	○	●	20 min
VIII - 30 minutes	○	○	○	30 min

on  
●  
↑  
off  
○

##### Seuil de luminosité / Brightness threshold

Différents seuils de luminosité peuvent être préréglés selon la combinaison de DIP switches sélectionnée. La lumière s'allumera toujours lors d'un mouvement si le capteur de luminosité est désactivé.

Different brightness thresholds can be preset depending on the selected DIP switch combination. The light will still turn on during motion if the light sensor is disabled.

	6	7	8	
I - 2 Lux	●	●	●	2 lux
II - 10 Lux	●	●	○	10 lux
III - 25 Lux	○	●	○	25 lux
IV - 50 Lux	●	○	○	50 lux
V - Désactivé	○	○	○	Désactivé

on  
●  
↑  
off  
○