

Downlight LEDs CW-WW + driver / 86-265V / 50-60Hz

DL LED 6W CW-WW + Driver

DL LED 12W CW-WW + Driver

Télécommande 2.4G RF - 4 zones CW-WW



Référence	Code	Température de couleur	Lumens	Puissance nominale	Dimensions en mm Hauteur x diamètre	Diamètre de perçage (mm)	Colisage
DL LED 6W CW – WW + driver	5700006	3000 à 6500K	560 lm en CW 510 lm en WW	7,5 W	65 x 100	78 – 95	1
DL LED 12W CW – WW + driver	5700012	3000 à 6500K	1100lm en CW 1050 lm en WW	13,5 W	78 x 145	125 – 140	1
Télécommande 2.4G RF – 4 zones / CW-WW	5700030						1
Support mural pour télécommande	5700035						1

<p>DOWNLIGHT LED Fréquence : 50-60 Hz Tension : 86-265 V Driver pré-câblé inclus Dimmable de 1 à 100% La température de couleur peut être ajustée de blanc chaud (3000K) à blanc froid (6500K)</p>	<p>DOWNLIGHT LED Frequency : 50-60Hz Voltage : 86-265V Included driver already wired Dimmable from 1 to 100% The color temperature can be adjusted from warm white (3000K) to cool white (6500K)</p>
---	--

<p>TELECOMMANDE Permet d'ajuster la température de couleur et de régler le flux lumineux sur 4 zones différentes, ou le tout ensemble Zone de réception de la télécommande : 30 mètres Fonctionne avec 2 piles AAA, non incluses</p>	<p>REMOTE Allows to adjust the color temperature and to set the luminous flux on 4 different zones, or all together Receiving range of the remote : 30 meters Works with 2 AAA batteries, not included</p>
---	---

EN55015:2006+A1:2007+A2:2009	EN55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN61547:2009	EN61547:2009
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009	EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2008	EN61000-3-3:2008

