



CONVERTISSEUR LED DIMMABLE IP20 CC - DALI / PUSH

DCC DALI PUSH 150W 300-1050mA



DIP switches

Schémas techniques



POINTS FORTS :

- Dimmable en DALI, PUSH.
- 16 réglages de mA par DIP switches.
- Non SELV.

Référence	Code	Tension d'entrée	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	Dimensions h x l x L (entraxe) (mm)	Diamètre d'encastrement (mm)	Colisage
DCC DALI PUSH 150W 300-1050mA	1650850	198 - 264 Vac 176 - 280 Vdc	50 - 220,0 V	15,0 - 66,0 W	300 mA	21 x 30 x 280 (267)	Ø 36,62	1
				17,5 - 77,0 W	350 mA			
				20,0 - 88,0 W	400 mA			
				22,5 - 99,0 W	450 mA			
				25,0 - 110,0 W	500 mA			
				27,5 - 121,0 W	550 mA			
				30,0 - 132,0 W	600 mA			
				32,5 - 143,0 W	650 mA			
				50 - 214,3 V	35,0 - 150,0 W			
				50 - 200,0 V	37,5 - 150,0 W			
				50 - 187,5 V	40,0 - 150,0 W			
				50 - 176,5 V	42,5 - 150,0 W			
				50 - 166,7 V	45,0 - 150,0 W			
				50 - 157,9 V	47,5 - 150,0 W			
				50 - 150,0 V	50,0 - 150,0 W			
				50 - 142,9 V	52,5 - 150,0 W			

Dimmable en DALI 2 et PUSH de 1 % à 100 %

Courant réglable par DIP switches

Tension d'entrée nominale : 220 - 240 Vac

Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz

Facteur de puissance : 0,95

Exigence d'efficacité : 95 %

Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -25 °C à +50 °C

Température maximale du boîtier (Tc) : +85 °C

DALI 2 and PUSH dimmable from 1 % to 100 %

Current selection by DIP switches

Rated input voltage : 220 - 240 Vac

Input frequency : 50 - 60 Hz

Power factor : 0,95

Efficiency requirement : 95 %

Operating ambient temperature (Ta) : -25 °C to +50 °C

Max. case temperature (Tc) : +85 °C

Fonction PUSH DIM

Appui long (>15s) : synchronisation du système. Les lumières sont à 100 %

Appui court (<0,5s) : ON/OFF

Double-clic quand les LEDs sont allumées : sauvegarde la luminosité actuelle

Double-clic quand les LEDs sont éteintes : supprime la luminosité sauvegardée

Appui long (<15s) : augmente ou diminue la luminosité

Il est possible de connecter jusqu'à 30 drivers sur le même bouton poussoir

Longueur max. du câble entre le bouton poussoir et le dernier driver : 200 m

PUSH DIM function

Long press (>15s) : system synchronization. The lights are at 100%

Short press (<0,5s) : ON/OFF

Double-click when the LEDs are on: save the current brightness

Double-click when the LEDs are off: deletes the saved brightness

Long press (<15s) : increase or decrease brightness

Up to 30 drivers can be connected to the same push button

Max. cable length from the push button to the last driver : 200 m

Protection

Contre les courts-circuits / surtensions / surcharges

Contre les surchauffes avec récupération automatique

Protection

Against short circuits / overvoltages / overloads

Against overheatings with auto resume

EN61347-1:2015+A1 ; EN61347-2-13:2014+A1 ; EN IEC62384:2020 ;

EN61000-3-3:2013+A1+A2 ; EN IEC55015:2019+A11 ;

EN IEC61000-3-2:2019+A1 ; EN IEC61547:2023 ; EN62493:2015+A1

EN61347-1:2015+A1 ; EN61347-2-13:2014+A1 ; EN IEC62384:2020 ;

EN61000-3-3:2013+A1+A2 ; EN IEC55015:2019+A11 ;

EN IEC61000-3-2:2019+A1 ; EN IEC61547:2023 ; EN62493:2015+A1