



Lighting Components International
2, rue René Schickelé - 67000 Strasbourg
+33 (0)3 88 24 18 05 - www.lci-lighting.com

Manuel d'utilisation

5420157 - ETANCHLED IP65 40W 3000K-4000K 1200mm

5420158 - ETANCHLED IP65 55W 3000K-4000K 1500mm

Il convient de lire attentivement la notice suivante afin de s'assurer que l'installation des appareils se fera de manière appropriée. Merci de la conserver pour tout usage ultérieur.

Référence	ETANCHLED IP65 40W 3000K-4000K 1200mm	ETANCHLED IP65 55W 3000K-4000K 1500mm
Code	5420157	5420158
Tension	220 - 240 V	
Fréquence	50 - 60 Hz	
Puissance	40 W	55 W
Lumens	5200 lm	7150 lm
Classe de protection	Classe I	
Indice de protection	IP65	

Conseils de sécurité

1. Il convient d'utiliser un câble H07RN-F, 3 x 1,0mm².
2. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé conformément aux règles nationales de câblage. Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent de service ou toute autre personne qualifiée et ceci afin d'éviter tout danger.
3. L'alimentation électrique doit être coupée avant le montage, l'entretien ou le remplacement de quelque élément de l'appareil ou avant son nettoyage. Retirer le fusible ou le basculer sur OFF et le protéger de toute possible réactivation.

Installation

1. Visser le presse-étoupe (image 4).
2. Ouvrir le capot à l'aide d'un tournevis (image 5).
3. Connecter le fil marron (L) à la borne L, le fil bleu (N) à la borne N et le fil vert/jaune à la borne terre (image 6).
4. Refermer le capot du bornier et y exerçant une pression (image 9).

