



MANUEL D'UTILISATION

Inter plug-and-play - Invisible - DIM + ON/OFF (code : 1621000)


Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et le conserver dans un endroit sûr pour un usage ultérieur.

Lighting Components International
2 rue René Schickelé
67000 Strasbourg, France
+33 (0)3 88 24 18 05- contact@lci-lighting.com
www.lci-lighting.com

Introduction

Ces produits utilisent la technologie de contrôle de la lumière et de détection tactile pour créer une atmosphère chaleureuse et agréable dans votre maison.

Installation



1) Retirez le film adhésif 3M situé au dos de l'interrupteur et fixez le produit à l'endroit souhaité.

2) Collez l'autocollant avec le logo tactile de l'autre côté de la façade, aligné avec l'interrupteur.

3) Insérez le câble d'alimentation de l'interrupteur tactile dans le port de contrôle du signal d'alimentation du driver.

4) Touchez la zone de l'autocollant avec votre main pour allumer ou éteindre la lampe LED connectée à l'alimentation ; un appui long permet d'ajuster la luminosité.

Attention : l'épaisseur maximale de la façade derrière laquelle l'interrupteur est installé ne doit pas dépasser 20 mm. Au-delà de cette épaisseur, l'interrupteur risque de ne pas fonctionner correctement.

Caractéristiques du produit

- Installation simple, sans perçage, ne modifiant ni l'aspect ni la structure des façades.
- Convient pour : placards, bibliothèques, entrées, couloirs, caves à vin, armoires, chambres, et espaces similaires.

Schémas



Paramètres

Désignation	Inter plug-and-play- Invisible- DIM + ON/OFF
Code	1621000
Fonctionnement	Appui court : ON/OFF Appui long : réglage de la luminosité
Alimentation	12V ou 24V en tension constante
Température de fonctionnement	-10 °C à +40 °C
Matériaux	ABS et PC
Dimensions	45,4 x 45,5 x 9 mm
Méthode d’installation	Adhésif 3M

Remarques

1. Lisez attentivement le manuel pour éviter toute mauvaise manipulation ou problème de sécurité.
2. Évitez les environnements chauds, poussiéreux ou humides lors de l’installation pour prolonger la durée de vie du produit.
3. L’interrupteur est sensible aux fortes lumières, à la chaleur et aux courants d’air. Tenez-le à l’écart des sources lumineuses puissantes, des conduits de ventilation ou des sorties de climatisation.
4. Choisissez soigneusement l’emplacement pour éviter les interférences de signal et les obstacles.
5. Ne modifiez ni ne démontez pas le produit sans autorisation préalable.
7. Débranchez l’alimentation avant toute installation ou manipulation.